



Aufbauanleitung für Roll-up-Displays

Wichtige Hinweise zur Handhabung eines Roll-up-Displays:

Achten Sie beim Aus- und Wiedereinrollen der Grafikbahn darauf, dass diese mittig und gleichmäßig zum Gehäuserand läuft. Gegebenenfalls rollen Sie die Grafikbahn wieder etwas ein und richten diese mittig aus. Vermeiden Sie Berührungen der Grafikbahn mit dem Gehäuse.

Lassen Sie während des Aus- und Wiedereinrollens Ihrer Grafikbahn auf keinen Fall die obere Klemmschiene los, da diese unter Spannung steht und sich mit sehr hoher Kraft selbst wieder einrollt. Dies kann dazu führen, dass die Grafikbahn aus der Klemmschiene gerissen und / oder die Aufwicklungsspule beschädigt wird.

Wartung und Pflege

Um das Roll-up-Display samt Grafikbahn zu reinigen, verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch. Das Gehäuse und die Grafikbahn lassen sich mit leichtem Druck ganz einfach reinigen.

Bitte keine Reinigungsmittel verwenden!



Schritt 1

Als Erstes entnehmen Sie das Roll-up-Display aus der Transporttasche und drehen die Standfüße um 90° zum Gehäuse heraus.

Stecken Sie nun die dreiteilige Befestigungsstange mit leichtem Druck zusammen und stellen diese in die dafür vorgesehene Öffnung mittig an der Oberseite des Standfußes.



Schritt 2

Ziehen Sie die bedruckte Grafikbahn vorsichtig aus dem Roll-up-Schlitz nach oben.

Achten Sie darauf, dass Sie die Grafikbahn möglichst gerade und mittig herausziehen, ohne dass die Ränder seitlich am Metall des Roll-up-Gehäuses streifen.



Schritt 3

Wenn Sie die Grafikbahn vollständig herausgezogen haben, kippen Sie das Roll-up leicht nach hinten in Ihre Richtung und hängen die Leiste mittig am oberen Ende der Stange auf.